E762Z353H20

MITSUBISHI

三菱ダイヤルクス

形名 **DAL-13B1-3**

AC100V　3 A

光電式自動点滅器（JIS形式：131P）



取扱説明書

＜結線のしかた＞

★安全のため負荷側から先に結線してください。

・白熱灯の場合：負荷／赤色口出線
　　共通／白色口出線
　　電源／黒色口出線

・蛍光灯、水銀灯の場合：安定器の１次側に結線してください。



＜迷光の対策＞

★採光面は、基準位置から左右に45°可変できます。
　迷光を受ける場合は、ねじをゆるめ、取付金具の位置を
　変えて取り付けてください。



＜取り付け上のご注意＞

★コンクリート柱や金属柱にはバンド又は鉄線などで取り付け、
　木柱や木製壁には付属の木ねじでしっかり取り付けてください。

★取り付け方向は図のように天地を間違えないよう必ず口出線を
　下側にしてください。誤った取り付けは故障の原因になります。

★取り付け位置は図のように負荷のランプ光や他の強い光が
　当たらない位置を選んで取り付けてください。

★樹木や建物の陰となる場所には、取り付けないでください。

★結線後ダイヤルクスが正常に動作するか必ずご確認ください。
　付属のチェックカバーをかぶせることにより確認できます。



＜使用上のご注意＞

★定格以外での使用は、誤動作,破損の原因になりますので
　絶対に行わないでください。

★分解,改造は絶対にしないでください。

＜保守上のご注意＞

★昼間負荷が点灯している場合は、寿命または故障ですので、
　ダイヤルクスの交換を行ってください。

★採光面は年１回の割合で清掃してください。

★交換の際は、負荷の電圧,電流を確認の上、適切な製品と
　交換してください。

定　格			AC100V 3A
周波数			50／60Hz共通
消費電力			夜間　0W・昼間　1W
点灯照度			10～80Lx
消灯照度			400Lx以下
負荷	白熱灯		300Wまで
	蛍光灯	高力率	200Wまで
		低力率	160Wまで
	水銀灯	高力率	250Wまで
		低力率	100Wまで

※安定時電流　３Ａまで

連絡先 三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社

〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467)41-2729（営業統轄部）
☎(0467)41-2773（品質保証部サービス課）